



85245239

## Taster za žaluzine, KNX-Funk quicklink, R.1/R.3, polarna bijela sjajna

### Tehničke karakteristike

#### Funkcije

Vrijeme korištenja žaluzina	2 mn
- ETS dodatne funkcije: +6 scena, ugao lamele, prikaz stanja, 2 x alarm	
- Funkcija resetovanja (na fabričku postavku)	
- quicklink funkcije: žaluzina, 2 scene, pohrana, prinudno upravljanje, taster gore/dole	

#### Kontrole i indikatori

- s konfiguracijskom i funkcijskom tipkom

#### Povezivost

radioprotokol	KNX Radio
---------------	-----------

#### Selektivnost

snaga radioemisije	< 10 mW
--------------------	---------

#### Zaslon

- Zaštita od sunca i vođeno sumrakom snižavanje sa funk senzorom jačine svjetlosti

#### Upravljanje LED

LED	s konfiguracijskim i funkcijskim LED-om
-----	---

#### Priključak

- Integracija putem KNX-funk medijskog uvezivača NŽ na KNX-TP-sistem

#### Postavke

minimalno vrijeme podešavanja lamela	≈ 150 ms
Podešavanje lamele kod trajanja signala	< 1 s
- quicklink-konfiguracija bez alata preko tipki i LED-zaslona	

#### Oprema

Količina radiokanala	1
Količina quicklink veza	maks. 20 odašiljača/prijemnika
Vrijeme prespajanja pri promjeri pravca	< 0,6 s

#### Sigurnost

- sa zaštitom od demontaže

#### Uvjeti upotrebe

Radna temperatura	-5...45 °C
- niska potreba za vlastitom energijom	