



85745139

Tajmer za žaluzine, KNX-Funk, sa displejem, quicklink, R.1/R.3/1930/R.Cl, pb sja

Tehničke karakteristike

Funkcije

pomjeranje ASTRO vremena	± 2 h
Vrijeme korištenja	2 mn
generator slučajnog broja za program za godišnji odmor	± 15 mn
Rezervna energija	≈ 8 h
- ETS dodatne funkcije: +6 scena, ugao lamele, prikaz stanja, 2 x alarm	
- Funkcija resetovanja (na fabričku postavku)	
- quicklink funkcije: žaluzina, 2 scene, prinudno upravljanje, taster gore/dole	
- sa prebacivanjem ručni/automatski režim rada	

Povezivost

radioprotokol	KNX Radio
---------------	-----------

Selektivnost

snaga radioemisije	< 10 mW
--------------------	---------

Zaslون

- Zaštita od sunca i vođeno sumrakom snižavanje sa funk senzorom jačine svjetlosti

Priključak

- Integracija putem KNX-funk medijskog uvezivača NŽ na KNX-TP-sistem

Postavke

minimalno vrijeme podešavanja lamela	≈ 150 ms
Podešavanje lamele kod trajanja signala	< 1 s
vrijeme	s automatskim prebacivanjem ljetnje/zimsko vrijeme (moguće isključiti)

Oprema

Broj putnih vremena za gore/dole	20/dan
Količina radiokanala	1
Količina quicklink veza	maks. 20 odašiljača/prijemnika
Vrijeme prespajanja pri promjeri pravca	< 0,6 s
- 2 nezavisne unaprijed podešene programske memorije, individualno prilagodljive	

Sigurnost

- sa zaštitom od demontaže

Uvjeti upotrebe

Radna temperatura	-5...45 °C
- niska potreba za vlastitom energijom	