



85656279

## KNX-radioemiter, zidni, 2-struki, ravni, quicklink, K.1, polarna bijela sjajna

### Tehničke karakteristike

#### Funkcije

- ETS dodatne funkcije: +6 scena, način rada uklj/isklj, taster, prikaz stanja, vrijednost dimovanja
- Funkcija resetovanja (na fabričku postavku)

#### Kontrole i indikatori

- s konfiguracijskom tipkom

#### Povezivost

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| radioprotokol         | KNX Radio |
| kategorija prijemnika | 2         |

#### Selektivnost

|                    |         |
|--------------------|---------|
| snaga radioemisije | < 10 mW |
|--------------------|---------|

#### Kapacitet

|   |     |
|---|-----|
| životni vijek baterije [godina]                               | ≈ 5 |
| - sa jednom litijumskom pljosnatom baterijom 3 V tip: CR 2430 |     |

#### Mehaničke karakteristike

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| debljina montiranog sklopa | 14 mm |
|----------------------------|-------|

#### Upravljanje LED

|     |                           |
|-----|---------------------------|
| LED | s konfiguracijskim LED-om |
|-----|---------------------------|

#### Montaža

|               |   |
|---------------|---|
| Vrsta montaže | za ravnu nadžbuknu montažu i proširenje kombinacija |
|---------------|---|

#### Priključak

- Integracija putem KNX-funk medijskog uvezivača NŽ na KNX-TP-sistem

#### Postavke

- quicklink-konfiguracija bez alata preko tipki i LED-zaslona

#### Oprema

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Količina radiokanala   | 4   |
| Transmitter duty cycle | 1 % |

#### Sigurnost

- sa zaštitom od demontaže

#### Uvjeti upotrebe

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Radna temperatura | -5...45 °C |
|-------------------|------------|