



85345185

Senzor pokreta, KNX-Funk, komfor, 1.1m, quicklink, S.1/B.3/B.7, antracit mat

Tehničke karakteristike

Funkcije

- način rada upravljan μ procesorom
- ETS dodatne funkcije: +6 scena, način rada uklj/isklj, taster, prikaz stanja, vrijednost dimovanja, prikaz jačine svjetlosti, učitavanje scene pri kretanju/kada nema kretanja
- moguće ključanje pohranjivanja scena
- quicklink funkcije: uključivanje/isključivanje, dimovanje, 2 scene, vremensko prebacivanje, NO taster, pohrana, prinudno upravljanje, Master-Slave

Kompatibilnost

- Upravljanje dodatnim jedinicama preko instalacijskog tastera

Kontrole i indikatori

- može se daljinski upravljati preko quicklink odašiljača
- s konfiguracijskom i funkcijskom tipkom

Povezivost

radioprotokol	KNX Radio
kategorija prijemnika	2

Selektivnost

snaga radioemisije	< 10 mW
--------------------	---------

Izdržljivost

Polje obuhvata, pravougaono	≈ 12 x 16 m
-----------------------------	-------------

Kapacitet

frontalni domet	≈ 12 m
bočni domet	po ≈ 8 m m

Zaslon

Ugao obuhvata, podesiv	45...90 °
------------------------	-----------

Mehaničke karakteristike

Nominalna visina nakon montaže	1,1 m
--------------------------------	-------

Upravljanje rasvjetom

Proradna svjetloća, podesivo	≈ 5...1000 lx
------------------------------	---------------

Upravljanje LED

LED	s konfiguracijskim i funkcijskim LED-om
-----	---

Priključak

- Integracija putem KNX-funk medijskog uvezivača NŽ na KNX-TP-sistem

Postavke

Proradna osjetljivost, podesivo	10...100 %
Vrijeme zatezanja, podesivo	≈ 1 s...3 h

Oprema

Količina radiokanala	1
Količina quicklink veza	maks. 20 odašiljača/prijemnika
Transmitter duty cycle	1 %

Sigurnost

- sa zaštitom od demontaže
