



85166100

### Aktor, 2-struki, KNX-Funk, 230V/10A, NŽ, IP55, bijela

#### Tehničke karakteristike

#### Funkcije

- Funkcija resetovanja (na fabričku postavku)
- quicklink funkcije: uključivanje/isključivanje, 2 scene, vremensko prebacivanje, NO taster, prinudno upravljanje

#### Kontrole i indikatori

- s ručnim uklj/isklj po kanalu
- s konfiguracijskom i funkcijskom tipkom

#### Povezivost

radioprotokol KNX Radio

#### Selektivnost

elektronski transformatori 600 W

#### Upravljanje rasvjetom

Fluorescentne svjetiljke sa EVG po kanalu 6 x 58 W

#### Upravljanje fluorescentnim svjetiljkama

Kompaktne fluorescentne svjetiljke 18 W

#### Upravljanje sijalicama sa žarnom niti

sijalice i halogene svjetiljke, 230 V 1500 W

#### Uvjeti upotrebe

- niska potreba za vlastitom energijom