



85745131

Tajmer za žaluzine, KNX-Funk, sa displejem, quicklink, R.1/R.3/1930/R.Cl, crna s

Tehničke karakteristike

Funkcije

pomjeranje ASTRO vremena	± 2 h
Vrijeme korištenja	2 mn
generator slučajnog broja za program za godišnji odmor	± 15 mn
Rezervna energija	≈ 8 h
- ETS dodatne funkcije: +6 scena, ugao lamele, prikaz stanja, 2 x alarm	
- Funkcija resetovanja (na fabričku postavku)	
- quicklink funkcije: žaluzina, 2 scene, prinudno upravljanje, taster gore/dole	
- sa prebacivanjem ručni/automatski režim rada	

Povezivost

radioprotokol	KNX Radio
---------------	-----------

Selektivnost

snaga radioemisije	< 10 mW
--------------------	---------

Zaslon

- Zaštita od sunca i vođeno sumrakom snižavanje sa funk senzorom jačine svjetlosti

Priklučak

- Integracija putem KNX-funk medijskog uvezivača NŽ na KNX-TP-sistem

Postavke

minimalno vrijeme podešavanja lamela	≈ 150 ms
--------------------------------------	----------

Podešavanje lamele kod trajanja signala	< 1 s
---	-------

vrijeme	s automatskim prebacivanjem ljetnje/zimsko vrijeme (moguće isključiti)
---------	--

Oprema

Broj putnih vremena za gore/dole	20/dan
----------------------------------	--------

Količina radiokanal-a	1
-----------------------	---

Količina quicklink veza	maks. 20 odašiljača/prijemnika
-------------------------	--------------------------------

Vrijeme prespajanja pri promjeru pravca	< 0,6 s
---	---------

- 2 nezavisne unaprijed podešene programske memorije, individualno prilagodljive

Sigurnost

- sa zaštitom od demontaže

Uvjeti upotrebe

Radna temperatura	-5...45 °C
-------------------	------------

- niska potreba za vlastitom energijom