



85745229

Tajmer, KNX-Funk, sa displejem, quicklink, Q.1/Q.3, p.bijela pliš, lakirano

Tehničke karakteristike

Funkcije

pomjeranje ASTRO vremena	± 2 h
generator slučajnog broja	± 15 mn
Rezervna energija	≈ 8 h
- ETS dodatne funkcije: +6 scena, način rada uklj/isklj, 1 upravljanje tasterom gore/dole, upravljanje scenama, vremensko dimovanje, taster, prikaz stanja	
- quicklink funkcije: uključivanje/isključivanje, 2 scene, vremensko prebacivanje, NO taster, prinudno upravljanje	
- sa prebacivanjem ručni/automatski režim rada	

Povezivost

radioprotokol	KNX Radio
---------------	-----------

Selektivnost

snaga radioemisije	< 10 mW
--------------------	---------

Priključak

- Integracija putem KNX-funk medijskog uvezivača NŽ na KNX-TP-sistem

Postavke

vrijeme	s automatskim prebacivanjem ljetnje/zimsko vrijeme (moguće isključiti)
---------	--

Oprema

Količina radiokanala	1
Količina quicklink veza	maks. 20 odašiljača/prijemnika
Broj vremena uključivanja/isključivanja	20
- 2 nezavisne unaprijed podešene programske memorije, individualno prilagodljive	

Sigurnost

- sa zaštitom od demontaže

Uvjeti upotrebe

- niska potreba za vlastitom energijom