



85745288

### Tajmer, KNX-Funk, sa displejem, quicklink, S.1/B.3/B.7, p.bijela mat

#### Tehničke karakteristike

#### Funkcije

pomjeranje ASTRO vremena ± 2 h

generator slučajnog broja ± 15 mn

Rezervna energija ≈ 8 h

- ETS dodatne funkcije: +6 scene, način rada uklj/isklj, 1 upravljanje tasterom gore/dole, upravljanje scenama, vremensko dimovanje, taster, prikaz stanja
- quicklink funkcije: uključivanje/isključivanje, 2 scene, vremensko prebacivanje, NO taster, prinudno upravljanje
- sa prebacivanjem ručni/automatski režim rada

#### Povezivost

radioprotokol KNX Radio

#### Selektivnost

snaga radioemisije < 10 mW

#### Prikљučak

- Integracija putem KNX-funk medijskog uvezivača NŽ na KNX-TP-sistem

#### Postavke

vrijeme s automatskim prebacivanjem ljetnje/zimsko vrijeme (moguće isključiti)

#### Oprema

Količina radiokanala 1

Količina quicklink veza maks. 20 odašiljača/prijemnika

Broj vremena uključivanja/isključivanja 20

- 2 nezavisne unaprijed podešene programske memorije, individualno prilagodljive

#### Sigurnost

- sa zaštitom od demontaže

#### Uvjeti upotrebe

- niska potreba za vlastitom energijom